



Самые крупные бензиновые генераторы Yamaha

EF12000E и EF13000TE - самые крупные генераторы Yamaha с приводом от бензинового двигателя. Они способны длительное время обеспечивать огромную мощность, необходимую для функционирования такой высокой нагрузки, как воздушные компрессоры и циркулярные пилы.

- ▶ 4 резиновых опоры агрегата
- ▶ Топливный бак большой емкости
- ▶ Воздухозаборник новой формы обеспечивает снижение расхода топлива
- ▶ 4-х тактный верхнеклапанный двигатель. Компактные размеры, высокая мощность, малый расход топлива и низкий уровень шума.
- ▶ Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня (давления) масла ниже определенного значения.
- ▶ Нелавкий автоматический выключатель позволяет легко включить и отключить выходную цепь переменного тока.
- ▶ Указатель уровня топлива обеспечивает визуальный контроль уровня топлива.
- ▶ Вольтметр обеспечивает визуальный контроль напряжения.
- ▶ Электростартер облегчает запуск
- ▶ Рама. Простота переноски и надежная защита.

Двигатель		EF13000TE
Рабочий объем		653 куб. см
Максимальная выходная мощность		кВт / об/мин

Генератор		EF13000TE
Тип генератора		4-тактный
Частота		50 Гц
Номинальная выходная мощность переменного тока		8 000 ВА
Макс. выходная мощность переменного тока		10 000 ВА
Переменное напряжение		220/380 В
Номинальный ток		12,2 А
Фазы		Однофазный
Время работы без дозаправки		10,8 ч

Габариты		EF13000TE
Общая длина		826 мм
Общая ширина		611 мм
Общая высота		771 мм (856 mm with wheels)
Масса (кг)		143 кг, 151 kg with wheels
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей)		1,55 л
Емкость топливного бака		44,0 л
Уровень шума на расстоянии 7 м		74,5 дБ (А)



EF13000TE
www.yamaha-motor.ru


Цена

EF13000TE

225400.00



Blue



Узнать больше о
Yamaha EF13000TE при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14